

2 in 1 LED -controller (WiFi + 2.4G) Handleiding

Inhoud

<u>Producteigenschappen</u>	2
<u>Stel de uitvoermodus in</u>	3
<u>Duwen dimmen</u>	3
<u>Compatibel met externe</u>	3
<u>2.4G RF Remote Control Instruction</u>	4-5
<u>Koppelen / ontkoppelen instructies</u>	4
<u>Auto verzending</u>	5
<u>PWM-frequentieomschakeling</u>	5
<u>De modus "niet storen" wordt geactiveerd en uitgeschakeld</u>	5
<u>Instructie voor smartphone -app</u>	6-7
<u>Alexa spraakbesturing instructie</u>	8
<u>Google Home spraakbesturing instructie</u>	9
<u>Aandacht</u>	10

Producteigenschappen

Dit product maakt gebruik van WiFi + Bluetooth + 2.4G draadloze transmissie technologie, laag stroomverbruik, sterk anti-interferentievermogen. WiFi + Bluetooth-verbindingennetwerk kan het verbindingennetwerk aanzienlijk verbeteren beleven. Wanneer de router is losgekoppeld, kan Bluetooth ook rechtstreeks apparatuur van dichtbij aansluiten en bedienen.

Na een succesvolle netwerkconfiguratie met behulp van de **[Tuya Smart]** app om bereik draadloos dimmen, afstandsbediening, groepsbesturing, scènebesturing, timingcontrole, muziekbeweging, bioritme, slaapplan, waakplan, één toets uitvoering, automatisering, enz. functies. En het ondersteunt 2.4G afstandsbediening.



Kleurtemperatuur
verstelbaar



Gedimde helderheid



2.4G RF draadloze
transmissie technologie



WiFi draadloze bediening
ondersteunt lange afstand bediening



Automatisch verzenden
(alleen voor dimmen met afstandsbediening)



Apparaat delend



Tap-to-Run &
automatisering



Timinginstelling / aftellen
zet aan / uit LED-licht



Niet storen-modus



Afstandsbediening
Controle afstand 30m



Bediening via
smartphone-app



Ondersteuning
spraakbesturing van derden



Groepsbesturing



Bioritme



Ondersteuning
muziekritme



Slaap / wakker word
beplan



Ondersteuningsscène
maatwerk

Stel de uitvoermodus in

Stel de juiste uitvoermodus in op basis van de functie van lichten

Methode instellen: druk continu op de knop "Set" om de uitvoermodus te schakelen (Aandacht: het wordt binnen 3 seconden zonder bewerking uitlogd)

Uitvoermodusblad (bevestig de uitvoermodus op basis van de kleur van de indicator)

Indicatorkleur	Wit Licht	Geel licht
Uitgang	Enkele kleurmodus	Dubbele witte modus


Duwen dimmen

Korte druk op de "push" -schakelaar:


Schakel het licht in/uit

Lang druk op de "push" -schakelaar:

- Stepless dimmen helderheid.
- Druk lang op en laat uw vinger los, herhaal dan lang drukken om de helderheid te vergroten of te verminderen.




Compatibel met deze 2,4G RF -afstandsbedieningen (Afzonderlijk gekocht)



2.4G RF Remote Control Instruction


1). Instructies voor het koppelen van code



Schakel 10 seconden uit en schakel opnieuw aan of druk op "SET" één keer of schakel het licht in via push-schakelaar



Druk kort op " I " 3 keer knop binnen 3 seconden wanneer licht aan.




Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)


2). Instructies voor het ontkoppelen van code



Schakel 10 seconden uit en schakel opnieuw aan of druk op "SET" één keer of schakel het licht in via push-schakelaar



Druk kort op " I " knop 5 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.



Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ontkoppelen is gedaan met succes.



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ont koppeld)

3). Auto verzending (alleen voor afstandsbediening)

Eén lamp kan de signalen van de afstandsbediening binnen 30 meter naar een andere lamp verzenden, zolang er binnen 30 meter licht is, kan de afstand van de afstandsbediening onbeperkt zijn.



4). PWM Hoge frequentie / lage frequentieomschakeling (alleen voor afstandsbediening)

Schakel over naar hoge frequentie:

Druk binnen drie seconden op de knop "OFF" en druk 5 keer op de knop "ON", met succes geactiveerd zodra LED -licht 2 keer snel flitst.

Schakel over naar lage frequentie:

Druk binnen drie seconden op de knop "ON" en druk 5 keer op de knop "OFF", met succes geactiveerd zodra LED-licht 2 keer langzaam flitst.

5). "Niet storen" -modus wordt geactiveerd en uitgeschakeld (standaard geactiveerd)

Schakel "Niet storen" in (breed gebruik in het gebied waar vaak stroomuitval is om energie te besparen)

2.4G RF Remote traandrijden en de instructuur optrokken

Schakel de modus "Niet storen" in:

Druk binnen drie seconden drie keer op de knop "OFF" en druk drie keer op de knop "ON", Met succes geactiveerd zodra het led-lampje vier keer snel knippert.

Let op: modus Niet storen is geactiveerd

1. Wanneer het licht UIT staat (bijvoorbeeld: gebruik APP of afstandsbediening om het licht uit te schakelen)

Het licht is UIT-status zodra u de stroom uitschakelt en weer inschakelt

(De gebruiker moet de stroom twee keer uitschakelen en inschakelen om het licht te activeren of de APP / afstandsbediening gebruiken om het licht te activeren)

2. Wanneer het lampje AAN staat

Het lampje is AAN als u het eenmaal uitschakelt en eenmaal inschakelt.

Schakel "Niet storen" uit

Druk drie keer binnen drie seconden op de "ON"-knop en druk drie keer op de "OFF"-knop, met succes gesloten zodra het led-lampje vier keer langzaam knippert.

Let op: het licht zal altijd de status "ON" hebben als u de stroom in- en uitschakelt nadat de gebruiker de modus "Niet storen" heeft gesloten.

App schakel de instructie van de modus "niet storen" in ([controleer details in pagina 7](#))

Instructie voor smartphone -app

Netwerkconfiguratie (ondersteunt geen 5G -router)

1. Download en installeer de [Tuya Smart]-app



Zoek naar **[Tuya Smart]** in de Apple- of Google Store of scan de volgende QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Open de app voor de app op " Register " om een account te maken terwijl u deze in de eerste keer gebruikt, logt u rechtstreeks in als u al een account had.






2. Netwerk configuratie

- (1) Sluit de controller aan op de voeding.
- (2) Controleer of het indicatielampje snel knippert (2 flitsen per seconde)
Als het indicatielampje niet snel knippert, zijn er twee manieren om binnen te komen:
 - Druk lang op de " SET " toets totdat het indicatielampje snel knippert.
 - Schakel de controller 3 keer uit en weer in.
- (3) Verbind de telefoon met het wifi-thuisnetwerk op de 2,4 GHz-frequentie.
- (4) Open de startpagina van de app en klik op de knop '+' toevoegen in de rechterbovenhoek.
- (5) Klik op " Lighting " aan de linkerkant van de pagina en klik vervolgens op " Light Source (BLE+Wi-Fi) "
- (6) Volg de app-instructie om de configuratie te voltooien.



App turn on and off “Do Not Disturb” mode (default activated)


Click the light which need to be set up or group control --- click “More”--- click “Power-on behavior”
--- turn on or off



Alexa spraakbesturing instructie

Voeg apparaat toe aan **[tuya smart]** app ([controleer details in pagina 6](#)) en begin vervolgens met de volgende stappen


- 1). Alexa-app openen
- 2). Klik op "More" in de rechterbenedenhoek
- 3). Klik op "Skills & Games"



- 4). Klik op "Q" in de rechterbovenhoek
- 5). Typ in "Smart life" and search




- 6). Klik op de vaardigheid "Smart Life", volg de instructies om de configuratie te voltooien en stembesturing te starten




Google Home spraakbesturing instructie

Voeg apparaat toe aan **[tuya smart]** app (controleer details in pagina 6) en begin vervolgens met de volgende stappen


- 1). Google Home-app openen
- 2). Klik op "+" in de linkerbovenhoek




- 3). Klik op "Set up device"



- 4). Klik op "Works with Google"



- 5). Klik op "Q" in de rechterbovenhoek
- 6). Typ in "Smart life" and search
- 7). Klik op de vaardigheid "Smart Life", volg de instructies om de configuratie te voltooien en stembesturing te starten



Aandacht

1. Schakel de voeding uit voor de installatie.
2. Zorg ervoor dat de ingangsspanning hetzelfde is als de vereisten van het apparaat.
3. Demonteer het apparaat niet als u geen expert bent, anders zal het het beschadigen.
4. Gebruik het licht niet op een plaats met een breed metalen gebied of een sterke elektromagnetische golf in de buurt, anders wordt de afstand op afstand ernstig beïnvloed.



Scan QR-code om WiFi-serie video-instructie te bekijken of voer de volgende link rechtstreeks in

https://miboxer.com/light/video/wifi_2.html



Made in China