



**2,4 g di alba remoto (temperatura del colore)**


Numero di modello: S1-B / S1-W / S1-G

## Caratteristiche


Questo prodotto adotta la frequenza di 2,4 GHz utilizzata in tutto il mondo, il metodo di controllo GFSK, con caratteristiche di basso consumo energetico, trasmissione a lunga distanza, forte anti-interferenza e velocità di comunicazione veloce. Può controllare la temperatura del colore e la luminosità della luce intelligente MI-Light / Miboxer 2.4G.

## Installa la batteria per il telecomando

**Nota: 2 batterie AAA devono essere acquistate separatamente**



1. Aprire il coperchio della batteria dietro il telecomando.



2. Installare la batteria correttamente e chiudere il coperchio della batteria.

## Diagramma dei pulsanti



Tocca l'anello: luminosità, temperatura del colore, usano insieme.

(Si gira per regolare la luminosità per impostazione predefinita se il telecomando non viene utilizzato per 3 secondi)

### ● Regola la temperatura del colore

Premere brevemente il tasto **CCT** una volta, quindi toccare **ON** per regolare la temperatura del colore.


### ● Regola la luminosità

Premere brevemente il tasto **DIM** una volta, quindi toccare **ON** per regolare la luminosità.

## Codice di collegamento / Istruzioni per lo scollegamento del codice

Puoi controllare le luci dopo aver collegato il telecomando con la luce.

### Istruzioni per il codice di collegamento



1

Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.

Collega / Scollega pulsante



2

Premere brevemente il pulsante " ON " 3 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.



3

Le luci lampeggiano 3 volte lentamente significa che il collegamento è stato eseguito correttamente.



Collegamento non riuscito se la spia non lampeggia lentamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce collegato non può collegarsi di nuovo)


### Istruzioni per lo scollegamento del codice



1

Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.

Collega / Scollega pulsante



2

Premere brevemente il pulsante " ON " 5 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.



3

Le luci lampeggiano 10 volte velocemente significa che lo scollegamento è stato eseguito correttamente.



Scollegamento non riuscito se la spia non lampeggia rapidamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce non è stato collegato e non è necessario scollegarlo)

## Attenzione

1. Se la spia lampeggia rapidamente durante l'utilizzo, sostituire la batteria in tempo. Non utilizzare batterie di scarsa qualità in caso di fuoriuscita di liquidi che danneggiano il telecomando.
2. Non utilizzare il telecomando in un'area metallica su larga scala o in un'area con forti onde elettromagnetiche nelle vicinanze, altrimenti influirà seriamente sulla distanza di comunicazione.



Fatto in Cina